

Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung des SmartCell-Bedienfelds

Die folgenden Schritte beschreiben detailliert die Methode, die zum Durchführen eines Firmware-Upgrades auf einem SmartCell-Bedienfeld befolgt werden sollte.

Das Verfahren wurde für geschulte SmartCell-Techniker geschrieben und setzt daher Kenntnisse des SmartCell-Konfigurationstools sowie die Verwendung der Programmiermenüs des Bedienfelds voraus.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich vor Beginn des Upgrade-Vorgangs bitte zur Überprüfung über die MySmartCell-Website an den technischen Support von SmartCell.

Speichern von Panel-Informationen vor dem Upgrade

- Stellen Sie mithilfe des Konfigurationstools eine Verbindung zum SmartCell-Bedienfeld her und lesen Sie die neuesten Einstellungen vom Bedienfeld. (Stellen Sie sicher, dass die neueste Version des Konfigurationstools verwendet wird)
- Speichern Sie die neueste SmartCell-Panel-Setup-Datei auf Ihrem Computer. •
Trennen Sie die Verbindung zum Bedienfeld.
- Wenn Sie Remote Communications for Services verwenden, überprüfen und beachten Sie bitte die folgenden Einstellungen in Ihre Kommunikationsmenüs: -
 - Wählen Sie das Menü „Fernzugriff“
 - Wählen Sie Interne Kommunikation
 - o Wählen Sie Status anzeigen und scrollen Sie durch die Einstellungen und notieren Sie sie
 - Wählen Sie Kontoeinstellungen
 - o Wählen Sie Ansichtseinstellungen und scrollen Sie zu VAR-Code und Notizeinstellung
- Kehren Sie zum Menü der Frontplattenanzeige zurück.

So aktualisieren Sie die Firmware des Bedienfelds:

- Rufen Sie das Menü „Zugangsebene 2“ auf
- Rufen Sie das Menü „Zugangsebene 3“ auf
- Rufen Sie das Menü „Zugangsebene 4“ auf
- Rufen Sie die Menüoption „Factory Access“ auf. •
Wählen Sie „Upgrade Firmware“. •
Wählen Sie „Fortfahren“ >
- Das Menü ändert sich zum Panel-Bootloader. • Wählen Sie „Firmware-Upgrade“. • Stecken Sie USB ein.
- Wählen Sie die neue Firmware vom USB aus.
- Auf dem Panel wird angezeigt Programmierpanel mit neuer Firmware. Bitte warten..... • Entfernen Sie nach Abschluss den USB-Stick. • Das Panel kehrt zum Frontbildschirm zurück und zeigt kurz die neue Firmware-Version an (Make Notieren Sie sich diese Versionsnummer)
- Rufen Sie das Menü „Access Level 2“ auf
- Rufen Sie das Menü „Zugangsebene 3“ auf
- Rufen Sie das Menü „Zugangsebene 4“ auf
- Rufen Sie das Factory Access-Menü auf

- Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Factory Reset
- Wählen Sie Bestätigen >
- Alle Programmierungen gehen verloren. Es wird eine Warnmeldung angezeigt. Wählen Sie „Bestätigen“
- > • Nach Abschluss der Programmierung kehrt das Panel zum Startbildschirm zurück.

Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt sind auf dem Bedienfeld keine Geräte programmiert.

Erneutes Eingeben der Panel-Informationen nach dem Upgrade

- Öffnen Sie im Konfigurationstool die gespeicherte Datei. Wählen Sie die Registerkarte „Paneleinstellungen“ für Bedienfeld.
- Wählen Sie die Versionsnummer der Panel-Firmware aus, die dem gerade durchgeführten Upgrade entspricht. **auf dem Panel durchgeführt.** (Beachten Sie, dass diese Nummer beim Neustart des Panels angezeigt wird, sofern sie nicht zuvor notiert wurde.)
- Speichern Sie die Konfigurationsdatei.
- Verbinden Sie sich mit dem Konfigurationstool mit dem Control Panel und schreiben Sie das Setup in das Panel.
- Trennen Sie die Verbindung zum Bedienfeld.
- **Wenn Sie Remote Communications for Services verwenden, überprüfen Sie bitte die Einstellungen in Ihrem Kommunikationsmenüs**
- Wählen Sie Fernzugriff
- Interne Kommunikation
 - o Optionen bearbeiten
 - Kontoeinstellungen
 - o VAR-Code
- Zurück zum Startbildschirm

Testen Sie Geräte und alle Remote-Kommunikationen erneut