

SC-62-0211-0001-99

Drahtlose SmartCell-Fernanzeige (Branderkennungsanzeigetext)

Überblick

Die SmartCell-Funkfernanzeige lässt sich schnell und einfach installieren und bietet eine individuelle Adressierung am SmartCell-Bedienfeld.

Zu den Merkmalen gehören eine rote Feueranzeige-LED, bidirektionale 868-MHz-Kommunikation und ein manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus.

Dieses Gerät ist von Drittanbietern zertifiziert und mit der gesamten SmartCell-Produktpalette kompatibel.



Einzelheiten

- Vollständig kabellos
- Schnell und einfach zu installieren
- Rote Feueranzeige-LED
- Einzigartiges Design
- Eingebauter Verriegelungsmechanismus

SC-62-0211-0001-99

Drahtlose SmartCell-Fernanzeige (Branderkennungsanzeigetext)

Technische Spezifikationen

Allgemein

Funkfrequenz 868 MHz

Elektrisch

Netzteiltyp Batterien

Batterien 3 x ER14505M 3,6 V Lithium-Thionylchlorid
Batterien (Fanso oder Titus)

Stromverbrauch 1,46 W max.

Betriebsspannung 2,7 bis 3,65 VDC

Stromaufnahme 0,1 bis 400 mA

Körperlich

Abmessungen 110 x 39 mm (Ø x T)

Farbe Weiß

Befestigungsart Wandhalterung

Befestigungsbasis Kabellos

Umweltfreundlich

Vandalensicher Ja

Betriebstemperatur -10 bis +55 °C

Lagertemperatur -10 bis +30 °C (mit Batterien)

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % nicht kondensierend

Umfeld Drinnen

IP-Bewertung IP21C

Regulatorisch

Konformität CE

Zertifizierung HLW

Standards EN54-13

EN54-25

